

PROGRAMMATION BOITE VOCALE (MODÈLE M7310, M7321 OU T7316E)

DÉVERROUILLER BOITE VOCALE :

FONCTION : 983

ACCÈS :

BV À 2 CHIFFRES = 120000, 121234 OU 1272627

BV À 3 CHIFFRES = 1020000, 1021234 OU 10272627

BV À 4 CHIFFRES = 10020000, 10021234 OU 100272627

OK

BTE : MOD

BTE VOCALE : ENTRER LE NO. DE LA BTE VOCALE (SI POSTE DE RÉCEPTION = 10, 100 OU 1000)

MOT DE PASSE : CHANG

MP CHANGE : LE MOT DE PASSE DEVIENT ALORS 0000

LIBÉRER

ENSUITE RETOURNER DANS VOTRE BOITE VOCALE POUR ENTRER VOTRE MOT DE PASSE

MODIFIER BOITE VOCALE :

FONCTION : 981

MP : 0000

NOUVEAU MP : ENTRER UN NOUVEAU MOT DE PASSE

NOUVEAU MP : ENTRER UN 2^e FOIS, MOD