

## Bruiteur externe

400-375  
Système Éclipse



### Spécifications Générales

- Connecteur de type bornier à vis
- Montage sur boîtier électrique standard 1 groupe (1 X BC1004-L).
- Volume ajustable avec un potentiomètre.
- Certifié UL1069 (Fichier E350213)

### Fonctionnalités

Le bruiteur Éclipse est un module qui peut être branché sur une carte multifonctions, une lumière de corridor de zone ou un afficheur géant.

Le volume est configurable entre 0dB et 80dB, ce qui assure le personnel soignant d'entendre les appels actifs en tout temps.

Spécifications électriques	Entrée 9 à 36Vcc, 720mW pour afficheurs géants, voyant de corridor de zone et/ou voyant de corridor autonome
Fixations	Boite électrique standard 1-Groupe (1 X BC1004-L)
Entrées - Sorties	1 x bornier à vis
Bruiteur	Volume ajustable de 0dB à 80dB
Platine	Acier calibre 20, fini email électro déposé de couleur blanche
Dimensions	5.18" (132 mm) Haut. x 3.38" (86 mm) Larg. x 1.64" (42 mm) Prof.

